






SIGNIFICADO DE LOS COLORES PARA LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Tomando como referencia la EN 60204-11:2000 para uso general el significado de los colores para la señalización luminosa se pueden definir

Color	Significado/Explicación	Acción del operador
	Emergencia Situación peligrosa	Acción inmediata reaccionando a la situación peligrosa
	Situación anormal Cercanía de una situación crítica	Controlar y/o actuar
	Situación normal	Opcional
	Indicación de una situación la cual requiere una acción definida por el operador	Acción
	Neutro – sin significado específico para uso en otras situaciones, si existen dudas en usar rojo, amarillo, verde o azul	Controlar